

Datenblatt | Artikelnummer: 857-168

Elementar-Solid-State-Relais; Eingangsnennspannung DC 60 V;
Ausgangsspannungsbereich AC 24 ... 240 V; Grenzdauerstrom 2 A



www.wago.com/857-168



Foto ähnlich.

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Daten

Technische Daten

Steuerkreis

Eingangsnennspannung U_N	DC 60 V
Eingangsspannungsbereich (1-Pegel)	DC 35 ... 72 V
Eingangsnennstrom bei U_N	3.1 mA

Lastkreis

Schaltungstyp	nullspannungsschaltend
Grenzdauerstrom	2 A
Ausgangsspannungsbereich	AC 24 ... 240 V
Spannungsfall am Ausgang max.	\leq AC 1 V

Sicherheit und Schutz

Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	3.75 kV _{eff}
---	------------------------

Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)

3,75 kV_{eff}

Geometrische Daten

Breite	5 mm / 0.197 inch
Höhe ab Oberfläche	15 mm / 0.591 inch
Tiefe	28 mm / 1.102 inch

Mechanische Daten

Montageart	Steckbares Modul
------------	------------------

Werkstoffdaten

Gewicht	3.6 g
---------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... 70 °C
--------------------------------	---------------

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454997649
Zolltarifnummer	85365005000
Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 9.0	27-26-15-03
eCl@ss 8.0	27-26-15-03
ETIM 6.0	EC001504
ETIM 5.0	EC001504

Passende Produkte

Allgemeines Zubehör



Art-Nr.: 857-107
Leersockel; AC/DC 120 V

www.wago.com/857-107



Art-Nr.: 857-108
Leersockel; AC/DC 230 V

www.wago.com/857-108

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

857-168

Jan 28, 2016

DOC

Download



Zubehör Serie 857

26,1 kB

Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Download
---	-------------------------	-----------------	----------

Gerätedateien

Gerätetreiber

WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857	6.5.3.0 Sep 10, 2014	ZIP 4,8 MB	Download
--	-------------------------	---------------	----------

WAGO Device DTM / Serie 857	1.02.0007 Feb 29, 2012	ZIP 4,6 MB	Download
-----------------------------	---------------------------	---------------	----------

WAGO Service-Interface DTM / Serie 767 und 857 (zur Kommunikation mit der Serie 857 + 767)	3.2.2.26 Jul 30, 2013	EXE 1,5 MB	Download
---	--------------------------	---------------	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.