

## Datenblatt | Artikelnummer: 857-165

Elementar-Solid-State-Relais; Eingangsnennspannung DC 60 V;  
Ausgangsspannungsbereich DC 0 ... 48 V

[www.wago.com/857-165](http://www.wago.com/857-165)



Foto ähnlich.

RoHS  Compliant

BOMcheck.net

### Daten

#### Technische Daten

#### Steuerkreis

Eingangsnennspannung $U_N$	DC 60 V
Eingangsspannungsbereich (1-Pegel)	DC 18,8 ... 30 V
Eingangsnennstrom bei $U_N$	2.8 mA

#### Lastkreis

Schaltungstyp	nullspannungsschaltend
Grenzdauerstrom	0,1 A
Ausgangsspannungsbereich	DC 0 ... 48 V
Spannungsfall am Ausgang max.	$\leq$ DC 1 V

#### Sicherheit und Schutz

Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	3.75 kV <sub>eff</sub>
---	------------------------

Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)

3,75 kV<sub>eff</sub>

## Geometrische Daten

Breite	5 mm / 0.197 inch
Höhe ab Oberfläche	15 mm / 0.591 inch
Tiefe	28 mm / 1.102 inch

## Mechanische Daten

Montageart	Steckbares Modul
------------	------------------

## Werkstoffdaten

Gewicht	3.4 g
---------	-------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... 70 °C
--------------------------------	---------------

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	IT
GTIN	4045454997663
Zolltarifnummer	85365005000
Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 9.0	27-26-15-03
eCl@ss 8.0	27-26-15-03
ETIM 6.0	EC001504
ETIM 5.0	EC001504

## Passende Produkte

### Allgemeines Zubehör



Art-Nr.: 857-107  
Leersockel; AC/DC 120 V

[www.wago.com/857-107](http://www.wago.com/857-107)



Art-Nr.: 857-108  
Leersockel; AC/DC 230 V

[www.wago.com/857-108](http://www.wago.com/857-108)

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

857-165

Jan 28, 2016

DOC

Download



Zubehör Serie 857

26,1 kB

#### Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Download
---	-------------------------	-----------------	----------

#### Geräte-dateien

##### Gerätetreiber

WAGO Service-Interface DTM / Serie 767 und 857 (zur Kommunikation mit der Serie 857 + 767)	3.2.2.26 Jul 30, 2013	EXE 1,5 MB	Download
WAGO Device DTM / Serie 857	1.02.0007 Feb 29, 2012	ZIP 4,6 MB	Download
WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857	6.5.3.0 Sep 10, 2014	ZIP 4,8 MB	Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.